DHCP の設定方法(MacOS 10.13)

注意:管理者権限でログインしないと設定できません。

1. プルダウンメニューの「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。



2. 「システム環境設定」内の「ネットワーク」をクリックします。

	<]>][==		システム	環境設定	(Q. 検索	
File New Op -#2	デスクトップと スクリーンセーバ	osare Dock	Mission Control	●● 言語と地域	せキュリティと プライパシー	Q Spotlight	under se
CDEDVD	ディスプレイ		≠- <i>1</i> 1-ド	() גלד	トラックパッド	プリンタと スキャナ	אעמע
記動ディスク							
iCloud	@ 129-295 77925	App Store	*>>7-9	Bluetooth	機能拡張	後 共有	
1		Siri			7045		
グループ	コントロール		and a string	Machine	ピリティ		
F-Secure							

3. ネットワークパネルの左下にある、「カギ」のアイコンが閉じた状態の場合、「変更するにはカ ギをクリックします。」を選択します。

	ネットワーク	/環境: 目動		
Wi-Fi 接続済み Bluetooth PAN 未接続	(in the second s	状況:	ケーブル未接続 Ethernetにケーブルが接続されてい ルの反対側に接続されている装置か ん。	いないか、ケープ ⁽ 応答していませ
Ethernet 未接続	<>	IPv4の設定:	DHCPサーバを使用	0
FireWire 未接続	Ŷ	サブネットマスク: サブネットマスク: ルーター: DNSサーバ: 検索ドメイン:		
- &-				詳細

パスワードの入力を求められますので、パスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。

	ネットワーク	Q 検索
 Wi-Fi 报航资み Bluetooth F 未接続 Ethernet 未援続 FireWire 	システム環境設定が"ネットワーク"環境設定のロックを解除 しようとしています。 許可するにはパスワードを入力してください。 ユーザ名: MNS パスワード: ●●●●●● キャンセル ロックを解除	、ゲーブ ていませ 〇
★接続	サブネットマスク: ルーター: DNSサーバ: 検索ドメイン:	
+ - &-		詳細 ?
	元年	涙す」「適用」

5. 左メニューから「Ethernet」を選択します。

		ネットワー	ウ	Q. 検索
	ネットワーク環境:	自動		0
Wi-Fi 接続済み Bluetooth PAN 未接続	(in the second s	状況:	ケーブル未接続 Ethernetにケーブルが接続さ ルの反対側に接続されている ん。	れていないか、ケープ _{支置} が応答していませ
Ethernet 未接続	$\langle \cdots \rangle$	IPv4の設定:	DHCPサーパを使用	0
FireWire 未接続	* <u>0</u> *	IPアドレス: サプネットマスク: ルーター: DNSサーバ: 検索ドメイン:		
+ - *~				詳細 ?

 ネットワーク環境について、接続するコンピューターがデスクトップの場合、「自動」のままで 構いません。そのまま、「手順 9.」に進んでください。ノート型で自宅など「ホスト接続」以外の 方法でもネットワークに接続する場合は「ネットワーク環境」を選択し、「ネットワーク環境を編 集…」をクリックします。

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Wi-Fi 接統済み Bluetooth PAN 未接続	スットワーク撮い 状況:	なる ケーブル未接続 Ethernetにケーブルが接続されてい ルの反対側に接続されている装置が ん。	ないか、ケープ δ答していませ
Ethernet 〈…〉 未接続	IPv4の設定:	DHCPサーバを使用	0
FireWire ^{未接続}	IPアドレス: サブネットマスク: ルーター: DNSサーバ: 検索ドメイン:		
			詳細 ?

7. ポップアップメニュー「ネットワーク環境」が開きますので、「+」ボタンをクリックします。

+ - *-	

8. 「名称未設定」という環境が作成されますので、任意の名前に変更し、完了をクリックします。 (ここでは「ホスト接続用」とします)

自動	自動	
名称未設定	 ホスト接続用	
+ - &~	 + - *	

	ネットワーク環境	: ホスト接続用		
Wi-Fi 接続済み Bluetooth PAN 未接続	() ()	状況:	ケーブル未接続 Ethernetにケーブルが接続されていな ルの反対側に接続されている装置が応わ ん。	いか、ケープ 客していませ
Ethernet 未接続	$\langle \cdots \rangle$	IPv4の設定	✔ DHCPサーバを使用	
FireWire 未接続	***	IPアドレス サブネットマスク	DHCPサーバを使用(アドレス BOOTPサーバを使用 手入力	は手入力)
		ルーター	オフ	
		DNSサーバ	PPPoEサービスを作成	
		検索ドメイン:		
+ - &-				詳細

9. 「IPv4の設定」で「DHCP サーバを使用」を選択し、「適用」をクリックします。

以上で設定は完了です。

左上の「×」をクリックしてパネルを閉じます。